

**Bezeichnung: Einbaupherd mit Strahlheizkörper**

**Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG**

**Typ: BS1EGSTA**

**Ausführung:**

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit einer Kochstelle.  
Speedstar

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl- oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch höchst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Steuerung mit Potentiometer und Sensor Tastenfeld. Die Restwärmeanzeige befindet sich unter dem Ceran Glas. Schnelle und gleichmäßige Leistungsabgabe sind die enormen Vorteile dieser Speedstar Modelle.

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceran Glas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt wird.



**Einbauvariante A  
Auflagerahmen**

**Einbauvariante B  
flächenbündig**



**Lieferumfang:**

Zuleitung  
Regler  
1 Ceran Glasschaber

**Optionen:**

BBS bediseitig Bedienbar (Auf Anfrage)  
EOH Vorbereitung für Energieoptimierung  
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl  
ESB Edelstahlschalterblende  
PCS Ceranschaber  
CPPS Collo Profi Pflege Set  
Spin Steuerung mit LED Beleuchtung  
OLED Steuerung mit Sensor Tastenfeld

**Technische Daten:**

**Außenmaße: 400x500 mm (BxT) Var. A**

**Ceran Glas: 350x450x6 mm (BxTxStärke) Var. B**

**Strahlheizkörper in mm: rund 230**

**Spannung in Volt: 230 V**

**Leistung in kW: 2,3 kW**

**Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>**

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)

Web: [www.induktion.de](http://www.induktion.de)